


Het 7 stappenmodel voor: Somfy RollUp 28 RTS motor


1. Druk kort op de programma drukknop die je vindt op de motorkop:
 - a. Motor beweegt 1x: Motor is volledig geïnstalleerd met zender. Test de bijgeleverde zender.
 - b. Motor beweegt 2x: Motor is ingesteld maar heeft geen zender. Ga naar stap 2 direct gevolgd door stap 7.
 - c. Motor beweegt 3x: Motor moet volledig worden ingesteld. Ga naar stap 2 en doorloop alle stappen


2. Zender voorlopig aanmelden, druk gelijktijdige pijltje omhoog en omlaag in. Motor bevestigd met korte beweging.





3. Draairichting controleren en eventueel aanpassen. Draairichting aanpassen dmv drukken op de MY knop, motor bevestigd met korte beweging.



4. Bovenste vaste eindpositie, 
 - stuur motor naar hoogste gewenste punt
 - dan motor omlaag sturen EN laten tellen (my+neer gelijktijdig indrukken)
 - laat de motor op laagste gewenste punt stoppen met de MY-toets (voordat je stap 5 uitvoert, kan je de onder positie bijregelen)



5. Onderste vaste eindpositie, 
 - motor staat nu onder op de juiste positie
 - nu de motor omhoog sturen EN laten tellen (my+op gelijktijdig indrukken)
 - de motor stopt vanzelf op de bovenste positie



6. De stappen 3/4/5 nu opslaan in de motor (my indrukken, motor bevestigd met korte beweging)



7. Motor heeft nu de instellingen maar de zender is nog steeds voorlopig aangemeld.

Druk nu KORT in de rug van de zender, dan wordt de zender nu ook aan de motor toegevoegd en de motor sluit nu de instelprocedure.

Klaar!